

LED STRAHLER FLAME MIT BEWEGUNGSSENSOR

**Typen: MLT-69-P30W20-WS
+ MLT-70-P42W30-WS**



REV Ritter GmbH

Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Deutschland • www.rev.de

E-Mail: service@rev.de •  Service-Telefon: 00800 50 00 27 35*

*kostenfreie Service-Rufnummer, Mobilfunkpreise abweichend

02.20

LED Strahler Flame mit Bewegungssensor

Montage- und Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns, dass Sie unseren Strahler gekauft haben. Bitte lesen Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Strahlers aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen gut auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Strahler ist spritzwassergeschützt, IP65 und zur Verwendung im Außenbereich geeignet.



Der Strahler ist konform mit den zutreffenden europäischen CE-Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Gebrauchsanweisung beachten und aufbewahren!
- Beschädigte Leuchte nicht in Betrieb nehmen!
- Anschluss nur durch autorisiertes Fachpersonal!
- Spannungsfrei arbeiten!
- Haussicherung ausschalten!
- Niemals direkt in die LED-Lichtquelle sehen. Das ausgesendete Lichtspektrum kann Blauanteile enthalten!
- Niemals selbst reparieren. Reparaturen dürfen ausschließlich vom Hersteller oder dessen Servicebeauftragten durchgeführt werden!
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar, falls die Lichtquelle ersetzt werden muss (z.B. am Ende ihrer Lebensdauer), ist die komplette Leuchte zu ersetzen.
- Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe!
- Der Abstand zu angestrahlten Flächen bzw. Gegenständen muss mindestens 0,5m betragen!
- Vor Inbetriebnahme muss die gekennzeichnete Isolierlasche aus dem Batteriefach gezogen werden!

Technische Daten

- Betriebsspannung/Netzfrequenz: 230V~, 50Hz
- Leuchtmittel: LED
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +35°C
- IP-Schutzart: IP65
- Farbtemperatur: 3000K
- Energieeffizienz-Index (EEI): A
- Farbwiedergabeindex (Ra/CRI): >80
- Abstrahlwinkel $\geq 120^\circ$
- LED Lebensdauer: 25000h
- Fernbedienung Batterie: 3V CR2025 (im Lieferumfang enthalten)
- Induktive Belastung: $\cos(\phi) = 0,9$
- Frequenz: 5,8GHz
- Frequenzbereich: 5,725 - 5,875GHz
- Max. Sendeleistung: $\leq 20\text{mW}$
- Erfassungswinkel: 120°
- Erfassungsbereich: 10m

Typ	Leistung	Lichtstrom	Lm/W
MLT-69-P30W20-WS	20W	1500 Lumen	75
MLT-70-P42W30-WS	30W	2250 Lumen	75



Installation

Die Installation darf nur von ausgebildeten Fachkräften nach den geltenden Installationsvorschriften durchgeführt werden. Wenden Sie sich hierzu an einen zugelassenen Elektrofachbetrieb.




ACHTUNG!! Vor der Montage muss der Stromkreis des Anschlusskabels spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.

Verbinden Sie das Kabel des Strahlers mit Hilfe einer Anschlussbox (z.B. Art. 2707100000) mit dem Stromnetz. Achten Sie auf die korrekte Polarität des Anschlusses.



Funktion Fernbedienung



← Erfassungsempfindlichkeit / Reichweite

← Einstellung der Nachlaufzeit nach Bewegungserkennung



Sensor-Funktion: Sobald der Sensor eine menschliche Bewegung erkennt, wird die Lampe eingeschaltet. (Unabhängig der Helligkeit)



Automatische Helligkeits-Funktion: Wenn die Umgebungshelligkeit < 5 Lux ist und eine menschliche Bewegung erkannt wird, wird die Lampe eingeschaltet. Ist die Umgebungshelligkeit > 200 Lux, wird die Lampe nicht eingeschaltet.



Leucht-Funktion: Die Lampe wird dauerhaft eingeschaltet.

ON

Leuchte ein

OFF

Leuchte aus

Reinigung/Wartung

- Schalten Sie den Strahler spannungsfrei und sichern Sie den Stromkreis gegen Wiedereinschalten. Lassen Sie den Strahler ausreichend abkühlen!
- Zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht feuchtes, fusselfreies Tuch, eventuell ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Keine scheuer- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel anwenden.

WEEE-Entsorgungshinweis

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben. RICHTLINIE 2012/19/ EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 04. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.



Batterie-Entsorgungshinweis

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladenen Zustand abgeben!



CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt REV Ritter GmbH, dass die Funkanlagentypen MLT-69-P30W20-WS und MLT-70-P42W30-WS der RICHTLINIE 2014/53/EU entspricht. Vollständige CE-Konformitätserklärung siehe unter: www.rev.de unter der entsprechenden Artikel- oder Typnummer.



Service

Haben Sie Fragen zu unserem Produkt oder eine Beanstandung, dann informieren Sie sich bitte im Internet unter www.rev.de über die Kontaktaufnahme und Retourenabwicklung oder senden eine E-Mail an service@rev.de.

Wir weisen darauf hin, dass wir keine Sendungen ohne Retourennummer bearbeiten können und deren Annahme verweigern müssen.



REV Ritter GmbH

Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Deutschland • www.rev.de

E-Mail: service@rev.de • ☎ Service-Telefon: 00800 50 00 27 35*

*kostenfreie Service-Rufnummer, Mobilfunkpreise abweichend

Светодиодна лампа със сензор за движение

Ръководство за монтаж и употреба

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че закупихте нашия безжичен прожектор. Моля преди пуск на светлинното тяло да прочетете внимателно приложеното упътване и да го запазете за по-късни справки.

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Продуктът има защитен клас IP44 и е предназначен за употреба на открито.



Продуктът е в съответствие с изискванията на европейските CE-Директиви.

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Следвайте и спазвайте инструкциите за употреба!
- Не използвайте повреден уред!
- Свързването и монтажът трябва да се извършват от електроспециалист.
- Да не се работи под напрежение.
- При работа изключете апартаментните предпазители!
- Никога не гледайте директно в (LED-)осветлението! Част от светлинния спектър може да попада в UV-спектъра!
- Да не се предприемат поправки на своя глава. Поправките да се извършват само от производителя или упълномощени от него лица!
- Източникът на светлина в лампата не е заменяем. В края на живота, трябва да се замени цялата лампа!
- Увредени предпазни стъкла да се подменят веднага.
- Винаги спазвайте разстоянието то поне 0,5m от осветени повърхности.
- Преди пускане в експлоатация маркираната изолационна лента трябва да се извади от отделението за батерии!

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Работно напрежение / Мрежова честота: 230V-, 50Hz
- Осветително тяло: LED
- Околна температура: От -10°C до +35°C
- IP защита: IP65
- Цветова температура: 3000K
- Индекс на енергийна ефективност (EEL): A
- Ra: >80
- Ъгъл на осветеност >120°
- Живот на LED: 25000h
- Батерии за дистанционно: 3V CR2025 (включено в доставката)
- Индуктивно натоварване: $\cos(\phi) = 0,9$
- Честота: 5,8GHz
- Честотен обхват: 5,725 - 5,875GHz
- Максимална излъчвателна мощност: < 20mW
- Работен ъгъл: 120°
- Работен обхват: 10m

Тип:	Мощност	Светлинен поток	Lm/W
MLT-69-P30W20-WS	20W	1500 лумен	75
MLT-70-P42W30-WS	30W	2250 лумен	75




Монтаж

Електрическото свързване трябва да се извършва само от обучени специалисти в съответствие с валидните изисквания за монтаж. В подобни ситуации може да се обръщате и към специализирани електротехници.



ВНИМАНИЕ!! Преди монтаж трябва да изключите токовия кръг от кабела

Свържете кабела на лампата с помощта на свързваща кутия (напр. артикул 2707100000) и се подсигурете срещу неочаквано включване в захранващата мрежа. Обърнете внимание на правилния поляритет на клемите.



Чувствителност / обхват

Настройване на времето за следене след откриване на движение



Функция сензор: Когато сензорът отчете движение на човек, лампата се включва. (Независимост от яркостта)



Функция за автоматична яркост: Когато околната яркост е $< 5 \text{ Lux}$ и се разпознае движение на човек, лампата се включва. Когато околната яркост е $> 200 \text{ Lux}$, лампата няма да се включи



Функции на лампата: Лампата ще се включва постоянно.

Функция дистанционно управление

ON

Включване на осветлението

OFF

Изключване на осветлението

ПОЧИСТВАНЕ

- Изключете продукта от захранването и се подсигурете срещу неочаквано включване към токовия кръг.
- За почистване използвайте суха или леко влажна кърпа без власинки - евентуално ползвайте мек почистващ препарат. Не използвайте абразивни или разтварящи почистващи препарати.

ОБЕО - УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

Съгласно европейските указания за използване на употребявани електронни и електрически уреди - последните не трябва да се изхвърлят на нерегламентирани сметища. Приложеният символ указва, че трябва да се приложи разделно сметосъбиране. Помогнете за опазването на околната среда и ако повече не използвате този уред - предайте го в системата за разделно сметосъбиране. ДИРЕКТИВА 2012/19/EU НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА НА ЕВРОПА от 4 юли 2012 относно електрически и електронни устройства.

РЕЦИКЛИРАНЕ НА БАТЕРИИ

Не изхвърляйте батериите и акумулаторите като домашен боклук. Всеки потребител е длъжен да предаде на пункт за събиране в своя квартал/община всички батерии и акумулатори, независимо дали те съдържат замърсители или не, за да могат те да бъдат изхвърлени в съответствие с изискванията за опазване на околната среда. Моля, предавайте батериите само в изтощено състояние!

СЕ-Декларация за съответствие

С настоящето REV Ritter GmbH декларира, че радио системи тип MLT-69-P30W20-WS и MLT-70-P42W30-WS отговарят на ДИРЕКТИВА 2014/53/EU.

Пълната декларация за съответствие може да намерите на: www.rev.de по съответния артикул или номер на тип.



СЕРВИЗ

Ако имате въпроси или рекламации относно нашия продукт, проверете в Интернет на www.rev.de за връзка с нас за информация за замяна. Можете да изпратите електронно съобщение на service@rev.de. Имайте предвид, че не обработваме пратки без обратен адрес - в такъв случай отказваме обработка на запитване.



REV Ritter GmbH

Frankenstr. 1-4 • D-63776 Mömbris • www.rev.de
E-Mail: service@rev.de • Service-Telefon: +49 9001 171070*
*36ct/Min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend