

DiSEqC 1.0 Schalter 2>1

Dieser SCHWAIGER® DiSEqC Schalter verteilt 2 Single LNBs auf 1 Teilnehmer (Receiver). Der Schalter ermöglicht die Auswahl der Satellitenpositionen durch DiSEqC Befehle oder Tonburst Signale. Ein Wahlschalter ermöglicht die Einstellung der gewünschten DiSEqC Kommandos. Desweiteren eignet sich das Gerät zur Zusammenschaltung von Multischaltern.



- Wahlschalter für DiSEqC Befehle "Position SA/SB" oder "Option A/B"
- Zusammenschaltung von SAT-Multischaltern über deren Ausgänge möglich
- Auswahl der Satellitenposition durch DiSEqC oder Toneburst Signal
- Einfache Montage

- Gleichstromdurchgang (DC)
- Normen, siehe Konformitätserklärung (Service & Support)
- Lieferumfang: 1x DiSEqC Schalter, 1x Kabelbinder

SKU: KFR6025 531

EAN: 4004005503814



UVP:

39,49 €

Technische Daten

Anschlüsse (Eingang)	2 x F-Buchse (75 Ohm)
Anschlüsse (Ausgang)	1 x F-Buchse (75 Ohm)
Spannungsversorgung	13/18 V , 500 mA max.
Stromaufnahme	(max.) 20 mA
Einsatzort	Innenbereich
Klassifikation	Klasse A
Steuerfunktion	DiSEqC 1.0
Frequenzbereich	47 - 2300 MHz
Durchgangsdämpfung	4 dB
Farbe	Silber
Abmessungen (Breite)	81 mm
Abmessungen (Höhe)	101 mm
Abmessungen (Tiefe)	41 mm
Gewicht	86 g
Verpackungsart	Blister
Qualität	PROFESSIONAL