


Sinus Wechselrichter

Diese neue Wechselrichter-Familie bietet die perfekte Netzspannung aus der Batterie, z. B. für Radio, Fernseher, SAT-Anlagen, Elektrogeräte etc.

Diese neuen Wechselrichter zeichnen sich aus durch:

- kleine, kompakte und sehr leichte Geräte
- möglicher Einbau in Seitenverkleidung von Fahrzeugen
- Hi-Tech-Transformation für höchste Leistung
- Verbraucher mit großer Startleistung können betrieben werden
- hervorragende Sinussignal-Qualität



Technische Daten *)		WR 500 / 12V	WR 1000 / 12V	WR 1500 / 12V
Art.-Nr.		13100	13101	13102
Ausgangsleistung	AC-Leistung	bei 100/110/120/220/230/240V AC		
	Nennleistung	500W	1000W	1500W
	Spitzenleistung	1000W	2000W	3000W
	Schwingungsverlauf	Sinuskurve		
	Frequenz (Hz)	50+/-2		
	LED Anzeige	Status LED Leistung		
Eingangsleistung	Leerlaufstrom	< 0,6A	< 0,8A	< 0,8A
	DC Spannung	12VDC		
	Spannungsbereich	10 - 15 VDC/ 21 - 30 V / 42 - 60 V		
	Sicherung	30 x 2A	30 x 2A	40 x 2A
Absicherung	Abschaltung bei geringem Batteriestand	9,5DCV+/-0,5V		
	Übertemperatur	70°C		
	Alarm bei geringem Batteriestand	10VDCV+/-0,5V		
	Kurzschluss	Abschalten der Ausgangsspannung/Wiedereinschaltung		
	Überladung	750W	1500W	2250W
	Überspannung	15,5V		
weitere Daten	Abmessung [cm]	26 x 16,5 x 8,5	28,5 x 16,7 x 8	28,5 x 16,7 x 8
	Gewicht	2,39	3,5	3,6
	Kühlung	Lüfter		
	Anschlussdose	integrierte omnipotente Anschlussmöglichkeit		

*) Irrtum und technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten