

Breitbandkabel-/Nachverstärker 30 dB

Dieser SCHWAIGER® Breitbandkabel- und Nachverstärker kommt bei mittleren Verteilanlagen zum Einsatz. Er wird bei einem Breitbandkabelnetz am Hausübergabepunkt oder als Nachverstärker bei Gemeinschaftsantennenanlagen verwendet. Bei Übersteuerung (Bildstörungen) wegen zu starken Signals am Hausübergabepunkt den Pegelsteller nach Bedarf einregeln.



- Eingebauter Pegelsteller
- Lieferumfang: 1x BK-und Nachverstärker

Anschlüsse	1 x F-Buchse (75 Ohm)
Spannungsversorgung	230 V 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	5 VA im Betrieb
Frequenzbereich	47 - 862 MHz
Ausgangspegel (max.)	112 dbμV (IM 3 EN50083-3)
Verstärkung (typisch)	30 dB
Rauschmaß (typisch)	5 dB
Pegelsteller	20 dB
Farbe	Schwarz/Silber
Abmessungen (Breite)	100 mm
Abmessungen (Höhe)	160 mm
Abmessungen (Tiefe)	60 mm
Gewicht	530,1 g
Verpackungsart	Blister
Qualität	ULTIMATE

SKU: BN2315 531

EAN: 4004005504989

