

# KX-TGE520GS

Panasonic

## Analog Schnurlostelefon

Senioren - Grosstastentelefon mit SOS Funktion



Das Senioren-Telefon kombiniert neuartige Funktionen mit vertrauter, intuitiver Bedienung auf extra-großen Tasten – das ist besonders wichtig in Notfallsituationen. Die SOS-Funktion, die bis zu 4 gespeicherte Nummern selbständig anruft, die Hörgeräte-Kompatibilität, die LED-Leuchte, die parallel zum Klingeln den Anruf signalisiert, der extra-starke Lautsprecher für besseres Verstehen und der smarte Klingelton, der sich der Geräuschkulisse anpasst.

## KEY FEATURES

- Sprechende Tasten – Bestätigt die gedrückte Tastennummer durch Sprache
- Extra Laut - Bis zu 4 x lauter als herkömmliches Panasonic Telefon (KX-TG6821)
- Smarter Klingelton - Bei lauter Umgebung wird der Klingelton bei eingehenden Anrufen automatisch auf max. gestellt.
- Stoßfest – Nach Militärstandard MIL-STD-810G,516.6
- Aktivierungsniveau kann justiert werden
- Hörgerätekompatibel
- SOS Funktion - Bis zu 4 Nummer werden nacheinander 4x angerufen. Bei Erreichen einer Person wird ein Hilferuftext wiedergegeben

EAN: 5025232871889

## Stammdaten

Modellbezeichnung	KX-TGE520GS
EAN Nummer	5025232871889
Nettogewicht	0.495
Bruttogewicht	0.677
Gewichtseinheit	KG
Volumen	3400.0
Volumeneinheit	CCM
Verpackungseinheiten	3
Liefereinheiten	3.0
Mengeneinheit	ST
Produkt Hierarchie	05010101
Preis EK	61.87
Preis UVP	69.99
Product number / Imp. Code Num.	8517110000

## Allgemeines

Farbe	S [Silber]
Schnurloses Mobilteil (Menge)	1
Frequenz	1,9 GHz
Frequenzbereich	1,88 GHz - 1,90 GHz
Anzahl der Kanäle	120 Kanäle
System	DECT
DECT-Sicherheitsmodus	-
GAP	-
Anzahl Telefonleitungen	1
Anschlussmöglichkeit für mehrere schnurlose Mobilteile	1 Mobilteil
Unterstützung mehrerer Basisstationen	-
LCD-Sprache	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Türkisch
WiFi Repeaterfunktion	-
Bluetooth®-Klasse	-

## Sonstiges

aufladbare Batterie	Ni-MH (AAA x 2)
Sprechzeit	Bis zu 17,5 Stunden *13
Standby Zeit	Bis zu 330 Stunden *13
Ladezeit	ca. 7 Stunden

<b>Abmessungen der Basisstation (H x B x T)</b>	Ca. 43 mm x 150 mm x 105 mm
<b>Abmessungen des Mobilteils (H x B x T)</b>	Ca. 176 mm x 53 mm x 30 mm
<b>Abmessungen Ladegerät (H x B x T)</b>	Ca. 43 mm x 150 mm x 105 mm
<b>Abmessungen der Interface-Box (H x B x T)</b>	-
<b>Abmessungen des Schlüsselfinders (H x B x T)</b>	-
<b>Repeater-Abmessungen (H x B x T)</b>	-
<b>Gewicht Basisstation</b>	Ca. 200 g
<b>Gewicht des Mobilteils mit Akku</b>	ca. 160 g
<b>Gewicht des Ladegeräts</b>	-
<b>Gewicht der Interface-Box</b>	-
<b>Gewicht Schlüsselfinder</b>	-
<b>Gewicht des Repeaters</b>	-

## Stromverbrauch

<b>Stromverbrauch Basisstation im Standby-Modus</b>	0,7 W
<b>Stromverbrauch Ladegerät im Standby-Modus</b>	-

## Anrufbeantworter

<b>Anrufbeantworter</b>	Ja
<b>Aufnahmedauer</b>	ca. 40 Min.
<b>Nachricht vor- und zurückspulen</b>	-
<b>Akustisches Signal bei Nachrichten</b>	Ja
<b>Benachrichtigung über neue Nachrichten per Anruf</b>	-
<b>Sprache für Benachrichtigung über neue Nachrichten</b>	-
<b>Benachrichtigung über neue Nachrichten per SMS</b>	-
<b>Anzeige der Nachrichtenliste (LCD-Display des Mobilteils)</b>	-
<b>Mitschneiden</b>	-
<b>Lautstärke Freisprecheinrichtung (Basisstationslautsprecher)</b>	5-Schritte
<b>Anruf-Screening (schnurloses Mobilteil)</b>	Ja
<b>Mithören (Basisstation)</b>	Ja
<b>Sprachwahl für Ansagetexte</b>	Deutsch
<b>Fernbedienung mit Mobilteil</b>	Ja
<b>Fernbedienung von aussen (DTMF)</b>	Ja
<b>Sparmodus (Neue Nachrichten / Keine neuen Nachrichten)</b>	3/ 5

## Basiseinheit

Hohe Freisprecheinrichtungslautstärke	Ja
Wähltastatur	-
Schnurgebundenes Handset	-
Display	7-Segment-LED / 2 Ziffern
Freisprecheinrichtung (Lautstärkeschritte)	Ja (5-Schritte)
Klingelschema	1 (Ton: 1)
Klingelton Lautstärke Stufen	5-Schritte + AUS
Wahlwiederholungsspeicher	-
Auto Wahlwiederholung	-
Mobiltelefonsuche	-
Hold	-
Stummschaltung	-
Mobilteilsuche	Ja
Wandmontage	-

## Zubehör

Schlüsselfinder integriert (Menge)	-
Integrierter Repeater	-
Gürtel-Clip enthalten	-

## optionales Mobilteil

optionales Mobilteil	KX-TGE510GS
----------------------	-------------

## Benutzerfreundlichkeit

Smartphone Connect	-
Verbindung zu Mobilgeräten	-
Schlüsselfinderunterstützung	-
Unterstützung mehrerer Schlüsselfinder	-
Repeater verfügbar	-
Clear Sound	-
Rauschunterdrückung (schnurloses Mobilteil)	-
Rauschunterdrückung (Anrufbeantwortungssystem)	-
Benutzerdefiniertes Sound-System (Equalizer)	Ja
Hörgerätekompatibilität (HAC)	Ja *1
Notstromversorgung	-
Stromausfallbetrieb	-
Babyphone	Ja, Anruf auf ein zweites Mobilteil oder eine Externe Telefonnummer (*2)
Smart-Taste	-
Intelligente Klingeltöne (schnurloses Mobilteil)	Ja, Klingelton wird bei lauter Umgebung automatisch auf Maximal gestellt
Antworten mit beliebiger Taste	Ja
Nicht-stören-Modus	Ja (Nicht-stören-Modus)
Umgehen des Nicht-stören-Modus (für bestimmte Telefonbuchkategorie)	-
SMS	-
Tasten mit Sprachausgabe	Ja (Deutsch), Spricht die gewählte Tastennummer zur Bestätigung noch einmal aus
Rufunterdrückung	-
Notruf	Ja *3
Notrufnummern	4 Nummern *4
Aufnahmezeit der Notrufnachricht	Ca. 20 Sek.
Telefonkonferenz mit Amtsholung	-
Sprechanlage	-
Interne Anrufe (zwischen Mobilteil und Basisstation)	-
Interne Anrufe (zwischen Mobilteilen)	-
Intercom-Funktion (alle)	-
Uhr	Ja
Kalender / Planer	-
Wecker (Weckruf / Memo-Alarm)	Ja/ -
Erweiterte Weckerfunktionen (Wochentageinstellung / Schlummer-Funktion)	Einmalig, Täglich, Montag bis Freitag oder Samstag & Sonntag, Schlummerfunktion
Bluetooth Mobilteil-fähig (HSP-Unterstützung)	-
Bluetooth-Kopfhörer/Lautsprecher (A2DP-Support)	-

## Anruferkennung / Telefonbuch

Anrufer ID	Ja *6
Speichern der Anruferkennung	20 letzten Anrufe *6
Gespräch halten Anruferanzeige	Ja *7
Kategorieklingelton/Privatklingelton	-/ -
Farben für Kategorieanzeige	-
Anruferkennung (schnurloses Mobilteil)	-
Sprechende Anruferkennung (Basisstation)	-
Sprache der sprechenden Anruferkennung	-
Anrufsperr	Ja (50 Nummern) *6, *8
Anrufsperr (Blockieren bestimmter Nummern)	Ja *6
Blockierung von Anrufen ohne Rufnummer	Ja *6, *9
Registrierung bei Blockierung unerwünschter Anrufe über Anrufblockierungstaste (schnurloses Mobilteil)	-
Registrierung bei Blockierung unerwünschter Anrufe über Anrufblockierungstaste (Basisstation)	-
Telefonbuchspeicher (Name/Nummer)	150 Elemente (16 Zeichen/24 Ziffern)
Telefonbuchfreigabe	-
Kopieren des Telefonbuchs (Anrufe von schnurlosem Mobilteil zu schnurlosem Mobilteil)	-
Kopieren des Telefonbuchs vom Handy mit Bluetooth	-
Wiederanwahl mit Mobilteil	Ja, die letzten 10 gewählten Nummern
Wiederanwahl auf Basiseinheit	-
Kurzwahl bei schnurlosen Mobilteilen	Ja (3 Tasten) *3
Kurzwahl auf Basiseinheit	Ja (3 Tasten) *3
Kettenwahl (schnurloses Mobilteil)	Ja
Kettenwahl (Basiseinheit)	-

## Schnurloses Mobilteil

Hohe Freisprecheinrichtungslautstärke	Ja (+3 dB) *10
Hohe Receiver-Lautstärke	Ja (+12 dB) *10, *11
„Verstärker“-Taste für extra hohe Lautstärke	Ja
LCD	4,6 cm (1,8 Zoll) / Vollpunktmatrix Schwarzweiß / 128 x 64 Pixel
Farbe der LCD-Hintergrundbeleuchtung	Weiß
Beleuchtete Tastatur	Bernsteingelb
Freisprecheinrichtung (Lautstärkeschritte)	Ja (5-Schritte)
Full Duplex-Freisprecheinrichtung	Ja
Symbolgeführte Bedienung (Anzahl Symbole)	-
Klingelschema	30
Polyphone Klingeltöne	32 Chord
Klingelton Lautstärke Stufen	5-Schritte + AUS
Receiver-Lautstärkeschritte	5-Schritte
Wahlwiederholungsspeicher	10 (Name und Nummer) *12
Ziffern der Wahlwiederholung	24
Auto Wahlwiederholung	-
Klingeltonanzeige (Farbe)	Ja (Amber)
Ladestandsanzeige (Farbe)	Ja (Amber)
Hold	Ja
Stummschaltung	Ja
Tastensperre	Ja
Kopfhöreranschluss	-
Sicherer Griff	-
Kurzhubtaste	Ja
An der Wand montierbar (Ladegerät)	-

## Technische Spezifikationen

Note	<p>*1 Kompatibel mit Hörgerät (mit ETS 300 381 konform)</p> <p>*2 Nur für das Anrufen gespeicherter Telefonnummern verfügbar.</p> <p>*3 Die Wiederanwahl taste [?] kann entweder für Notrufe oder zur Wiederanwahl verwendet werden; beides ist nicht möglich.</p> <p>*4 Die gespeicherten Nummern können mit allen angemeldeten Mobilteilen sowie der Basisstation verwendet werden."</p> <p>*5 3-Wege: Schnurloses Mobilteil - Schnurloses Mobilteil - Festnetz</p> <p>*6 Abonnement beim Anruferkennungsdienst Ihres Telekommunikationsanbieters erforderlich.</p> <p>*7 Aktiver Service zur Anruferanzeige sowie zum Halten von Anrufen mit Anruferkennungsdienst durch Ihren Telekommunikationsanbieter erforderlich.</p> <p>*8 Eintragung der Nummer in der Liste zur Blockierung unerwünschter Anrufe erforderlich.</p> <p>*9 Je nach Dienst Ihres Telekommunikationsanbieters können Anrufe mit unterdrückter Rufnummer nicht blockiert werden.</p> <p>*10 Im Vergleich zur maximalen Lautstärke standardmäßiger DECT-Telefone von Panasonic.</p> <p>*11 Erhöhen Sie die Lautstärke durch Drücken der „Verstärker“- Taste bis auf ein Vierfaches der Lautstärke standardmäßiger DECT-Telefone von Panasonic.</p> <p>*12 Zur Anzeige des Namens ist die Eintragung im Telefonbuch erforderlich.</p> <p>*13 Tatsächliche Akkuleistung hängt von Nutzung und Umgebung ab.</p>
------	--

<b>One-Touch-Eco-Modus) / Eco-Modus</b>	Ja
<b>Strahlungsfrei</b>	Ja (Eco-Plus-Modus)

## FRITZ BOX-Kompatibilität

<b>FRITZ BOX-Kompatibilität</b>	-
<b>Verwendung des FRITZ Box-Telefonbuchs</b>	-
<b>Anruferanzeige (Name/Nummer)</b>	-

## KONTAKT:

Panasonic Deutschland  
 Eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
 Winsberggring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040 – 55 55 88 55\*  
[www.panasonic.de](http://www.panasonic.de)

\* Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.)

Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr.  
 Samstag: 12:00 – 17:00 Uhr.

Panasonic Marketing Europe GmbH  
 Niederlassung Österreich  
 Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service Hotline: 01-2 67 60 67\*  
[www.panasonic.at](http://www.panasonic.at)

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben.

Stand: 04/2019