



SCHUKO® Steckdosen-Einsatz studioweiß - Plattform 63



Allgemeine Informationen

Typ:	20 EUC-84
Bestellnummer:	2CKA002011A3725
EAN:	4011395996232
EUR Listenpreis / ST:	9,05 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	01

Zum Anschließen von elektrischen Verbrauchern.

 **MEPcontent** [Busch-Jaeger Switch Range Configurator - BIM](#)

Installation / Montage

Montageart:	Unterputzmontage
Befestigungsart:	Spreize Schrauben
Enthaltene Komponenten:	Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz

Umgebungsbedingungen

Schutzart:	IP20
-------------------	------

Technische Daten

Anzahl Pole:	2P+PE
---------------------	-------

Anzahl Phasen:	1-phasig
Steckdosentyp:	Schutzkontakt (SCHUKO)
Verfügbare Optionen:	"Standard"
Anschlussart:	Steckklemme

Elektrische Daten

Bemessungsspannung (U_r):	250 V
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Bemessungsfrequenz (f):	50 Hz

Design

Designlinie:	Plattform 63 future® linear Busch-axcent® solo® carat®
Designlinie Variante:	future® future® linear Busch-axcent® Busch-axcent® pur
Ausführung der Oberfläche:	unbehandelt glänzend
Werkstoff:	Thermoplastischer Kunststoff
Beschriftungsfeld:	ohne Beschriftungsfeld
RAL Nummer:	ähnlich RAL 9016
Farbe:	studioweiß
Anzahl Einheiten:	1-fach

Abmessungen

Breite (Netto- Abmessung):	71 mm
Höhe (Netto- Abmessung):	71 mm
Tiefe (Netto- Abmessung):	45 mm
Nettogewicht:	69.5 g
Einbautiefe (t₂):	31 mm
Maßzeichnung:	Maßbild [DE] m 20 EUC..-8x (2CKA000097E0505)

Engineering

Building Informa- tion Modeling – BIM:	BIM Busch-Jaeger Switch Range Configurator Installationsanleitung (.pdf) [DE] (9AKK108471A9963)
	BIM Files (.rfa .ifc .dwg) [DE] Kombi future linear Drehdimmer und Schuko-Steckdose mit Rahmen (9AKK108467A9764)
	BIM Files (.rfa .ifc .dwg) [DE] Kombi future linear Doppelsteckdose mit Rahmen (9AKK108467A9749)
	BIM Files (.rfa .ifc .dwg) [DE] Kombi future linear Wechselschalter 10A und Schuko-Steckdose (9AKK108467A9786)
	BIM Files (.rfa .ifc .dwg) [DE] Kombi future linear Serienschalter und Schuko-Steckdose mit Rahmen (9AKK108467A9777)

Bestelldaten

Vorgängerprodukt: 2CKA502011A0020

**E-Nummer
(Schweden):** 1815910

Produktkreislaufwirtschaft

Umweltprodukter- klärung - EPD:	Environmental Product Declaration (.PDF) [EN] SCHUKO® SOCKET (20 EUC...) (9AKK108469A6148)
--	--

Material Compliance

RoHS Erklärung:	ROHS Konformitätserklärung.PDF [DE] 20 EUC-84 (2CKA200000E3374)
RoHS Information:	nach EU Richtlinie 2011/65/EU und Ergänzungen 2015/863 22. Juli 2019
REACH Erklärung:	REACH Konformitätserklärung (.PDF) [DE] (2CKA309999E9999)

REACH Information: enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent

REACH Datum: 20250901

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT): [Conflict Minerals Reporting Template \(9AKK108468A3363\)](#)

WEEE Kategorie: 5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt

WEEE B2C / B2B: B2C

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE: [EU-Erklärung \(.PDF\) \[DE\] 20 EUC-84 \(2CKA100000E2738\)](#)

Anwendbarkeit und Einhaltung des EU Data Act: nicht anwendbar

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9: EC000125 - Steckdose

ETIM 10: EC000125 - Steckdose

eClass: V11.0 : 27144042
