

Zimmerantenne aktiv DVB-T2 VHF UHF DAB+

Diese SCHWAIGER® Zimmerantenne ist für den terrestrischen Empfang von Fernseh- und Radioprogrammen geeignet und verfügt über einen eingebauten Verstärker (36 dB). Die Einführung von LTE als Standard für mobiles Internet führt mancherorts zu Problemen beim Empfang von digital terrestrischem Fernsehen. Die Antenne besitzt deshalb einen LTE-Sperrfilter, der die LTE-Mobilfunkfrequenz über 790 MHz ausfiltert. DVB-T2(T) kann somit uneingeschränkt empfangen werden.



- Schwenk- und neigbare Empfangsantenne in Kreisform (UHF) sowie zwei ausziehbare Teleskopstäbe (VHF)
- Integrierter Verstärker ist stufenlos einstellbar
- Eingebauter LTE-Sperrfilter zum Ausfiltern von LTE-Mobilfunkfrequenzen

- Spannungsversorgung über externes Netzteil oder Receiver
- Lieferumfang: 1x Zimmerantenne

SKU: ZA8960 013

EAN: 4004005896008



Technische Daten

Anschlüsse	1 x IEC Stecker
Spannungsversorgung	Netzteil: 100 - 240 V AC vom Receiver: 5 V DC
Stromaufnahme	200 mA
Antennenart	DVB-T2 Zimmerantenne
Frequenzbereich	174 - 230 MHz (VHF) 470 - 790 MHz (UHF)
Antennenempfang	digital
Antennengewinn	(max.) 36 dB
Einsatzort	Innenbereich
Abmessungen (Breite)	200 mm
Abmessungen (Höhe)	230 mm (540 mm)
Abmessungen (Tiefe)	155 mm
Gewicht	457,6 g
Verpackungsart	Karton
Qualität	PROFESSIONAL