

SH4-99564

Lichtsteuerung für den Innenbereich

Kabelloser Wandschalter und integrierter Empfänger

Dieses Set bietet einfache Lösungen zum Schalten von Leuchten. Ideal für Schlafzimmer, Flure oder Dachböden. Das Set enthält 1 Funk-Empfänger und 1 Funk-Wandschalter. Kompatibel mit der Basic-Serie.

Frequenz	433,92 MHz
Steckertyp	NO PLUG
Maximale elektrische Leistung	1000 W
Bereich	30 m
Anzahl von koppelbaren Geräten	99
Einsatzbereich	Arbeitsplatz Badezimmer Büro Heim Küche
austauschbare Batterie	Ja



Logistische Daten - Intrastat Code: 8531103000

Verpackung: h x b x D (cm): 20.5 x 13 x 4 | EAN: 8711658437033 | Bruttogewicht (kg): 0.133 | Nettogewicht (kg): 0.092

Umkarton: h x b x D (cm): 45 x 27.5 x 42.5 | EAN: 8711658436890 | Bruttogewicht (kg): 5.717

Stückzahlen: Per Umkarton: 36 | Auf Palette: 1260 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 5 x 7 | 20FT / 40FT / HQ: 22248 / 44496 / 48946